

### Műszaki adatok

Az Országgyűlés Hivatala két épületében egy-egy Kapsch alközpontot üzemeltet 1200 illetve 1600 hívószám kapacitással.

A központok a hívandó számok alapján nyalábot képez a 20-as hívószámokkal elérhető irányában.

Előfizető telephelyei:	Országház, 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. Országgyűlés Irodaháza, 1055 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
Alközpont típusa:	Kapsch Meridian 1 Op. 81
Alközpont telepítési helyei:	Országház, 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. Országgyűlés Irodaháza, 1055 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
Csatlakozási pont:	Országgyűlés Irodaháza, 1055 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
Alközponti jelzésrendszer:	1 db 2 MB/S, ISDN jelzésrendszerrel
A mellékek száma:	2800 db
A mellékek digiteinek száma:	4 digit
Alközpont csatlakozási helye (átadási pont):	Országgyűlés Irodaháza alközponti rendező
Csatlakozás helye a Szolgáltatónál	Budaörs-MS10
Alközpont csatlakozás módja a Előfizetőnél:	ISDN - G703
Késleltetés:	Legalább 250 msec átlagos késleltetés a hangjelek két végpont közötti átvitelében
Hangminták alapján mért minőség:	MOS>3,5

### Konfigurálási Paraméterek

Alközpontból induló hívás "A" vezérszám	Igen
Alközpontból induló hívás "A" mellékszám kijelzése:	Igen
Az alközpont bejövő hívást fogad:	Igen
Közvetlen beválasztás:	Igen
Az alközpont által küldött digitek száma:	4 digit
Az alközpontnak átadandó digitek száma:	4 digit
Az alközpont által küldött digitek küldési módja a főközpont felé: ENB(Blokkban küldi), OVI, (digitenként küldi)	ENB
Kékszám: Zöld szám	Nem